



БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР

АБ10С-О230-ВМ112Э

Модель	АБ10С-О230-ВМ112Э
Мощность максимальная (кВт)	11
Мощность номинальная (кВт)	10
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	230
Сила тока номинальная (А)	43,4

Альтернатор

Модель	NX 12
Тип	Однофазный, соединение треугольник
Коэффициент мощности	1.0
Количество фаз	1
Степень защиты	IP 23
Регулятор напряжения	AVR

Двигатель

Марка и модель	Loncin LC2V78F-2
Мощность (кВт)	13,4
Тип топлива	Бензин
Рекомендуемое масло	SAE10W30, 10W40
Рабочий объем двигателя (л)	0.678
Кол-во цилиндров	2 (V-образный)
Диаметр и ход поршня (мм)	78x71
Система охлаждения	Воздушная
Система запуска	Электростартер
Тип аккумуляторной батареи (В/А-ч)	12/45
Расход топлива (л/ч)	3,9
Объем масляной системы (л)	1,5
Скорость вращения (об/мин)	3000

Общая информация

Объем топливного бака (л)	70
Уровень шума (дБ/7м)	80
Исполнение	На раме
Габариты (ДхШхВ) (мм)	1100x600x900
Вес (кг)	154